TM 3-D

- Thermodifferentialmelder, Typ FD-851RE
- Alarmanzeige durch rote LED
- Einfache Installation mit Bajonettverschluss
- Sabotageschutz / Entnahmesicherung
- Ansprechklasse A1R: Auslösetemperatur ca. 58°C bzw. Temperaturanstieg 8°C/min
- Max. Überwachungshöhe 7,5m
- Nach EN 54-5:2000
- Betriebsspannung 8..30V⎓
- Ruhestromaufnahme ca. 60µA / 24V⎓
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 50mA / 24V⎓
- Einsetzbar bei -30..+70°C. Jedoch sollte der Temperaturbereich von 0..+50°C nicht längere Zeit überschritten werden
- Luftfeuchtigkeit: 5..95% (nicht kondensierend)
- Abmessung inkl. Sockel **MS 3-S**: Ø102 x 55mm
- VdS - Anerkennungsnummer G 202015

MS 3-S:

- Standardsockel für Melder der Typenreihe RM / RM 3 und TM / TM 3. Sockeltyp B 401RM1000
- Abmessungen: H 19mm, Ø 105mm
- Mit Kurzschlussfeder zur Erleichterung der Installations- und Wartungsarbeiten. So kann z.B. die automatische Meldelinie installierter RWA-Anlagen während der Bauphase des Gebäudes getestet werden, ohne Melder einsetzen zu müssen.
- Fehlbedienungssicher: Die Kurzschlussfeder wird bei einsetzen eines Melders automatisch geöffnet
- AP oder UP Kabeleinführung (AP durch Ausbrechöffnungen)

MS 3-R:

- Relais - Sockel für Melder der Typenreihe RM / RM 3 und TM / TM 3. Sockeltyp B 324RL
- Integriertes 24V- Relais mit Umschaltkontakt, 2,2KΩ Spulenwiderstand
- Z.B. zum Einsatz in Türschließanlagen. In Verbindung mit unseren RWA - Zentralen bitten wir beim Einsatz von Relais - Meldersockeln um Rücksprache
- Abmessungen: H 29mm, Ø 127mm
- Mit Kurzschlussfeder zur Erleichterung der Installations- und Wartungsarbeiten. So kann z.B. die automatische Meldelinie installierter RWA-Anlagen während der Bauphase des Gebäudes getestet werden, ohne Melder einsetzen zu müssen.
- Fehlbedienungssicher: Die Kurzschlussfeder wird bei Einsetzen eines Melders automatisch geöffnet
- AP oder UP Kabeleinführung (AP durch Ausbrechöffnungen)